
© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Módulo de superficie de mando System 3000 BT símbolos de flecha System 55**



| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|
| blanco crema brillante | 5382 01 | 1/5 | | 4010337122524 |
| blanco brillante | 5382 03 | 1/5 | | 4010337122531 |
| blanco mate | 5382 27 | 1/5 | | 4010337122593 |
| antracita | 5382 28 | 1/5 | | 4010337122609 |
| color aluminio (pintado) | 5382 26 | 1/5 | | 4010337122579 |
| negro mate (pintado) | 5382 005 | 1/5 | | 4010337122616 |
| gris mate (pintado) | 5382 015 | 1/5 | | 4010337122623 |
| acero inoxidable | 5382 600 | 1/5 | | 4010337122630 |

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos



**Características**

- Manejo y programación con terminal móvil (teléfono inteligente o tableta) a través de Bluetooth® con la aplicación Gira System 3000.
- Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.

Funciones en el módulo de superficie

- Manejo de cortinas e iluminación.
- El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
- La luminosidad de conexión de la iluminación se puede guardar con el mecanismo de regulación System 3000 o con la unidad de control Power DALI.

Funciones con aplicación Gira System 3000

- Manejo de cortinas e iluminación con confirmación de estado.
- Indicación de la posición de cortina o posición de regulación actual.
- Activar/desactivar modo automático.
- Modo nocturno ajustable. Los LED de estado y de función no se iluminan de forma permanente.
- Programación de hasta 40 puntos de momento de conmutación individuales.
- Para cada momento de conmutación pueden guardarse posiciones de persianas o lamas o valores de conmutación y regulación.
- Posibilidad de copia de tiempos de conmutación en dispositivos adicionales.
- Conmutación en los tiempos de movimiento a la salida y a la puesta del sol (función astronómica).
- Hora astronómica optimizable mediante determinación de ubicación.
- Desplazamiento de la hora astronómica regulable.
- Función aleatoria.
- Actualización automática de fecha y hora mediante conexión con teléfono inteligente o tablet.
- Posibilidad de protección por contraseña para programas de temporización y configuración.
- Almacenamiento de una posición de cortina, del tiempo de desplazamiento de los cortinajes, del tiempo de control de lamas.
- Posibilidad de cambio a modo de inversión para mecanismos de persiana.
- Luminosidad máxima y luminosidad mínima regulables para mecanismo de regulación.

---

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Precisión<br>- por mes: | ± 10 s |
| Reserva de funcionamiento: | aprox. 4 h |
| Radiofrecuencia: | De 2,402 a 2,480 GHz |
| Potencia de transmisión: | máx. 2,5 mW, clase 2 |
| Alcance de la transmisión: | Típ. 10 m |
| Temperatura ambiente: | de -5 °C a +45 °C |

---

**Notes**

- En caso de conexión con la aplicación Gira System 3000, la hora se actualiza.

---

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.