© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 1,10 m Komfort BT System 55**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  blanc crème brillant | 5374 01 | 1/5 | 131,19 | 02 | 4010337048336 |
|  blanc brillant | 5374 03 | 1/5 | 131,19 | 02 | 4010337048459 |
|  teinte alu (laqué) | 5374 26 | 1/5 | 138,93 | 02 | 4010337048992 |
|  blanc satiné | 5374 27 | 1/5 | 131,19 | 02 | 4010337049517 |
|  anthracite | 5374 28 | 1/5 | 134,19 | 02 | 4010337049524 |
|  noir mat (laqué) | 5374 005 | 1/5 | 138,93 | 02 | 4010337049531 |
|  gris mat (laqué) | 5374 015 | 1/5 | 138,93 | 02 | 4010337087281 |
|  acier inoxydable (laqué) | 5374 600 | 1/5 | 147,51 | 02 | 4010337049548 |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Caractéristiques**

- Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante.
- Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3 fils System 3000.
- Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils.
- Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l'éclairage pour la durée du délai de temporisation.
- Commutation manuelle entre le fonctionnement automatique et l'allumage/extinction en permanence au niveau de l'appareil possible.

Avec module de commutation System 3000

- Fonctionnement de courte durée

Avec module variateur System 3000

- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée.
- La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System 3000 avec module rapporté de commande.
- Fonction d'éclairage de base.
- Fonction d'éclairage nocturne.

Fonctions avec l'application Gira System 3000

- Réglage du seuil de luminosité.
- Sensibilité des deux capteurs réglable individuellement (0, 25, 50, 75, 100 %).
- Réglage du délai de temporisation.
- Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures.
- Simulation de présence.
- Avertissement de mise hors service.
- Fonctionnement de jour.
- Test de détection.
- Fonction de temporisation.
- Mode de signalement automatique (clignotant).
- Mode de signalement manuel (clignotant).

---

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Angle de détection: | 180° |
| Valeur de luminosité | |
| - Réglable: | env. 5 à 500 lx |
| - Fixe: | Fonctionnement de jour |
| Sensibilité: | 0, 25, 50, 75, 100 % |
| Indice de protection | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Délai de temporisation: | 10 s à 60 min |
| Hauteur de montage max. 1,10 m | |
| - Zone de détection avant: | 32 m max. |
| - Portée de chaque côté: | 19 m max. |
| Puissance d'émission: | max. 2,5 mW, classe 2 |
| Portée de transmission: | type 10 m |
| Température ambiante: | -20°C à +45°C |

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- Le champ de détecteur est orienté horizontalement et est éventuellement sans limite lors de l'utilisation à l'extérieur. En extérieur, veillez à ce que le lieu de montage soit approprié ou utilisez le module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m.

**Etendue de la livraison**

- Le cache rapporté de limitation de la zone de détection est compris dans la livraison.