

## Tastiera a codice Gira Keyless In System 55



| Specifica | Cod. ord.              | UI       | EUR/pezzo IVA esclusa | SP     | EAN |               |
|-----------|------------------------|----------|-----------------------|--------|-----|---------------|
|           | bianco crema brillante | 2605 01  | 1                     | 311,62 | 10  | 4010337051343 |
|           | bianco puro brillante  | 2605 03  | 1                     | 311,62 | 10  | 4010337051350 |
|           | bianco puro satinato   | 2605 27  | 1                     | 311,62 | 10  | 4010337051374 |
|           | antracite              | 2605 28  | 1                     | 316,65 | 10  | 4010337051381 |
|           | color alluminio        | 2605 26  | 1                     | 323,10 | 10  | 4010337051367 |
|           | nero opaco             | 2605 005 | 1                     | 323,10 | 10  | 4010337037125 |
|           | grigio opaco           | 2605 015 | 1                     | 323,10 | 10  | 4010337084662 |

### Caratteristiche

- Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
- Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
- Tasto speciale "C": Annulloamento di un'immissione errata.
- Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
- Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
- Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
- Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
- La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.

Possibilità di codici fino a 32 cifre.  
Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.

Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento 02/2019.

- Indicazione di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.

- Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio.

## Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

---

## Dati tecnici

### Alimentazione di tensione

- alimentazioni ausiliarie: 24 V DC ±5%  
- dal sistema di citofonia: DC 26 V ± 2 V

### relè

- Numero: 2  
- Contatti: 1 commutatore a potenziale zero  
- Caricabilità: AC/DC 24 V / 1,6 A

### Collegamenti

- Cavo di collegamento di citofonia: 1 strisce di prese  
- relè: Ognuno 3 morsetti a vite  
- alimentazioni ausiliarie: 2 morsetti a vite

Immunità ESD: Fino a 16 kV

Profondità di montaggio: 35 mm

Temperatura ambiente: da -20 °C a +70 °C

---

## Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.

- Possibilità di integrazione nel Profilo 55.

- L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In. [www.appshop.gira.de](http://www.appshop.gira.de).

---