© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Pannello del rilevatore di movimento 2,20 m Standard per KNX System 70**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  bianco puro brillante | 2041 112 | - | - | - | 4010337027072 |
|  bianco puro brillante | 2041 70 | 1/5 | 136,52 | 06 | 4010337115694 |
|  bianco puro satinato (verniciato) | 2041 72 | 1/5 | 143,54 | 06 | 4010337115700 |
|  antracite (verniciato) | 2041 73 | 1/5 | 143,54 | 06 | 4010337115670 |
|  nero opaco (verniciato) | 2041 74 | 1/5 | 143,54 | 06 | 4010337115717 |
|  grigio opaco (verniciato) | 2041 76 | 1/5 | 143,54 | 06 | 4010337115687 |

**Caratteristiche**

- Montaggio su accoppiatore bus 3.
- Configurabile per il riconoscimento di movimento (applicazione rilevatore) o per la sorveglianza dell'ambiente (applicazione avvisatore).
- Elaborazione della luminosità con riconoscimento del movimento attivo durante la modalità rilevatore. Spegnimento dell'illuminazione al superamento della soglia di luminosità.
- Numero progettabile di impulsi di movimento entro un intervallo di tempo di monitoraggio in modalità di segnalazione.
- Il riconoscimento del movimento avviene in digitale attraverso 2 settori PIR.
- Sensibilità del riconoscimento del movimento parametrizzabile separatamente a livelli per i settori PIR.
- Sensore di luminosità integrato per la determinazione della luminosità dell'ambiente.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

- Adattamento della sensibilità attraverso regolatore sull'apparecchio.
- Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
- Un blocco funzione configurabile.
- Blocco funzioni configurabile per l'applicazione "Rilevatore", "Rilevatore con luminosità di disattivazione" o "Avvisatore".
- Per il blocco funzioni sono disponibili due oggetti di comunicazione di uscita attraverso i quali vengono inviati i comandi al KNX.
- Funzioni configurabili: commutazione, funzione vano scala, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, commutazione del modo operativo, commutazione con posizione forzata.
- Commutazione del modo operativo (OFF/AUTO/ON) durante il funzionamento tramite comando sul posto od oggetto di comunicazione attraverso comando sul posto su altri rilevatori di movimento per KNX mediante sensore tattile per KNX o visualizzazione.
- Nel funzionamento indipendente dalla luminosità il blocco funzioni può determinare il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo movimento e inviarlo attraverso un oggetto di comunicazione al KNX. Questa funzione facilita, ad esempio, il controllo dei movimenti delle persone nei centri di assistenza o nelle residenze per anziani.
- Funzionamento del riconoscimento di movimento impostabile nell'applicazione "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- L'apparecchio è utilizzabile come apparecchio singolo, principale o derivato nelle applicazioni "Rilevatore" o "Rilevatore con luminosità di disattivazione".
- Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.

---

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Supporto KNX: | TP256 |
| Altezza di montaggio fino a 2,20 m | |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 15 m |
| - Portata da ogni lato: | max 10 m |
| Altezza di montaggio fino a 1,10 m | |
| - Area di rilevamento verso la parte anteriore: | max 10 m |
| - Portata da ogni lato: | max 9 m |
| Angolo di rilevamento: | 180° |
| Sensore di luminosità | |
| - Campo di misura: | da 1 a 1000 lx circa |
| Grado di protezione | |
| - Gira System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +55 °C |

---

**Avvisi**

- Il rilevatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
- Anche per altezza di montaggio 1,10 m (campo di rilevamento ridotto).

---