© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Spenningsforsyning 160 mA med integrert drossel for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	2120 00	1		4010337023210

Spenningsforsyninger til forsyning av KNX apparater med busspenning.

Egenskaper

- Utgang med integrert drossel til forsyning av KNX buslinjer.
- Utgang DC 30 V til forsyning av flere apparater.
- Den nominelle strømmen kan fordeles på utgangene etter behov.
- Tilbakestillingstast.
- Kortslutningssikker.
- Sikret mot overspenning.
- Sikret mot tomgang.
- Egnet for drift i anlegg med nødstrømforsyning.
- Potensialfri meldekontakt for drifts- og diagnosemeldinger.
- To spenningsforsyninger av samme type for KNX kan kobles direkte parallelt for økt effekt.

Tekniske data

Nominell spenning	
- AC:	AC 200 til 240 V, 50/60 Hz
- DC:	DC 240 til 250 V
Utgangsspenning	
- KNX linje:	DC 28 til 31 V SELV
- Ekstra utgang:	DC 30 V
Meldingsutgang	
- Koblingsspenning AC.:	AC 12 til 230 V
- Koblingsspenning DC:	DC 2 til 30 V
- Koblingsstrøm:	5 mA til 2 A
Tilkoblinger	
- KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
- Nettspenning:	Skruklemmer

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

Tilkoblingstverrsnitt:	maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Utgangsstrøm:	160 mA
Kortslutningsstrøm:	maks. 1 A

Merknader

- Montering på DIN-profilskinne.
- VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE):	4