© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Gira Keyless In fingeravtrykksleser System 70**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  renhvit glans | 2617 70 | 1 | | 4010337115496 |
|  renhvit silkematt (lakkert) | 2617 72 | 1 | | 4010337115502 |
|  antrasitt (lakkert) | 2617 73 | 1 | | 4010337115472 |
|  svart matt (lakkert) | 2617 74 | 1 | | 4010337115519 |
|  grå matt (lakkert) | 2617 76 | 1 | | 4010337115489 |

**Egenskaper**

- Montasje i en apparatboks.
- Frittstående enhet eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem.
- Ved bruk som frittstående drift benyttes de integrerte potensialfrie relékontaktene for koblinger, f.eks. for døråpner medegenSpenningsforsyning(for eksempel vanlig ringeklokketransformator).
- Igangkjøring med direktekonfigurasjon uten PC eller programmeringsprogramvare.

Inn-/utganger

- Koblingskontakt: To releer med potensialfrie omkoblerkontakter, kan belastes med AC/DC 24 V / 1,6 A.
- To tilkoblinger for spenningsforsyning.
- Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
- Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
- Analysering av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
- Sjekk av fingeravtrykk
- Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
- Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
- Personsikkerhet med kryptering.
- Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning:ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek.,ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
- Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
- 360°-pålegging av fingeren er mulig.
- Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakestilles i fabrikken.
- Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Inn-/utganger

- Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesgrad | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Spenningsforsyning | |
| - fra spenningsforsyning for porttelefon: | DC 24 V ±10 % |
| - fra dørkommunikasjons-system: | DC 26 V ± 2 V |
| Relé | |
| - Antall: | 2 |
| - Kontakt: | 1 vekslere, potensialfrie |
| - Maks. belastning: | AC/DC 24 V / 1,6 A |
| Tilkoblinger | |
| - Tilkoblingskabel for porttelefon: | 1 x støpsellist |
| - Relé: | à 3 skruklemmer |
| - Tilleggsforsyning: | 2 x skruklemme |
| ESD-motstand: | opptil 15 kV |
| Monteringsdybde: | 33 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +70 °C |

---

**Merknader**

- Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
- Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefingre mulig først fra barna er 6 år.
- Kan integreres i Profil 55.

---