# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Bramka kamery systemu domofonowego**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 1201 00 | 1 | | 4010337100034 |

**Właściwości**

- Bramka kamery systemu domofonowego integruje dostępną w handlu kamerę analogową z systemem domofonowym Gira.
- Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
- jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego)

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Przyłącza | |
| - Magistrala 2-przewod. OUT: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Dwużyłowy przewód magistralny IN: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Wideo In: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Zaciski podpierające: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Przekaźnik (styk przełączny): | 3 x zacisk śrubowy |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +70 °C |
| Sygnał wideo: | FBAS 1 Vss, norma PAL |
| Wymiary | |
| - Bramka kamery systemu domofonowego: | szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Wskazówki**

- W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
- W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
- Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.

---

**Zakres dostawy**

- Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.

---