© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Moduł nakładany czujnika ruchu 2,20 m Komfort do KNX System 70**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  czysta biel z połyskiem | 2051 112 | - | - | 4010337027164 |
|  czysta biel z połyskiem | 2051 70 | 1/5 | | 4010337115649 |
|  czysta biel matowa (lakierowana) | 2051 72 | 1/5 | | 4010337115656 |
|  antracytowy (lakierowany) | 2051 73 | 1/5 | | 4010337115625 |
|  czarny matowy (lakierowany) | 2051 74 | 1/5 | | 4010337115663 |
|  szary matowy (lakierowany) | 2051 76 | 1/5 | | 4010337115632 |

**Właściwości**

- Montaż na porcie magistralnym 3.
- Konfigurowalny do wykrywania ruchu (zastosowanie czujki) lub monitorowania pomieszczenia (zastosowanie sygnalizatora).
- Analiza jasności przy aktywnej rejestracji ruchu w trybie czujnika. Wyłączanie oświetlenia przy przekroczeniu progu jasności.
- Programowalna ilość impulsów ruchu w trakcie czasu monitorowania w trybie sygnalizacji.
- Rejestracja ruchu odbywa się cyfrowo przez 2 sektory PIR.
- Czułość rejestracji ruchu programowalna oddzielnie w stopniach dla sektorów PIR.
- Zintegrowany czujnik jasności do określania jasności otoczenia.
- Dopasowanie czułości elementem nastawczym w urządzeniu lub pilot IR PIR KNX (akcesoria).
- Analiza mierzonej jasności przez maksymalnie trzy niezależne od siebie wartości jasności.
- Wskazanie rejestracji ruchu (permanentne lub tylko w celu testu działania).
- Do 5 bloków funkcyjnych jest dowolnie konfigurowalnych do zastosowania "czujki", "czujki z funkcją oświetlenia wyłączeniowego" lub "sygnalizatora".
- Każdemu blokowi funkcyjnemu udostępnione są dwa wyjściowe obiekty komunikacyjne, przez które wysyłane są sygnały łączeniowe i sterujące do KNX.
- Konfigurowalne funkcje: załączanie, funkcja klatki schodowej, nadajnik wartości ściemniania, dodatkowe urządzenie przywołujące sceny, czujnik wartości temperatury, czujnik wartości natężenia oświetlenia, załączanie z pozycją wymuszoną.
- Przełączanie bloków funkcyjnych do sterowanego magistralą przełączania pomiędzy dwiema grupami bloków funkcyjnych.
- Przełączanie trybów (OFF / AUTO / ON) pierwszego bloku funkcyjnego w trakcie pracy poprzez obsługę urządzenia na miejscu lub za pośrednictwem obiektu komunikacyjnego wygenerowanego w wyniku obsługi na miejscu innych czujników ruchu do KNX za pomocą czujników przyciskowych do KNX lub wizualizacji.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Medium KNX: | TP256 |
| Wysokość montażu do 2,20 m | |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 15 m |
| - Zasięg w każdą stronę: | maks. 10 m |
| Wysokość montażu do 1,10 m | |
| - Obszar rozpoznawania do przodu: | maks. 10 m |
| - Zasięg w każdą stronę: | maks. 9 m |
| Kąt rejestracji: | 180° |
| Czujnik jasności | |
| - Zakres pomiarowy: | ok. 1 do 1000 lx |
| Stopień ochrony | |
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +55 °C |
| Czujnik temperatury | |
| - Zakres pomiarowy: | od -20 °C do +55 °C |
| - Dokładność: | ±1 K |

---

**Wskazówki**

- Czujnik ruchu nie nadaje się do komunikatów alarmowych w instalacjach alarmowych zgodny z VdS.
- Odpowiedni również do wysokości montażu 1,10 m (zredukowany obszar rejestracji).

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.