© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Serwer eNet



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	5301 00	-	-	4010337591306

Właściwości

- Aktualizacja i konfiguracja urządzeń eNet, funkcje diagnostyczne, skanowanie urządzenia i dokumentacja.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	DC 12 V SELV
Pobór prądu:	400 mA
Pobór mocy	
- Eksploatacja:	maks. 6 W
- Tryb czuwania:	maks. 2 W
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C
komunikacja IP	
- LAN:	Ethernet 10/100 Mbit
- WLAN:	2,4 GHz, IEEE 802.11g
Połączenia IP:	maks. 8
Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Przewód danych:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Długość przewodu danych:	maks. 3 m
Liczba urządzeń modularnych eNet:	maks. 32

Wskazówki

- Instalację serwera eNet należy wykonać w możliwie centralnym miejscu (np. parter), aby zapewnić dobrą jakość odbioru.
- W przypadku zabudowy w szafie rozdzielczej lub podrozdzielni z obudową metalową wymagana jest dodatkowa antena. Antena dodatkowa musi zostać umieszczona poza obudową metalową.
- Uruchomienie serwera następuje za pomocą interfejsu WWW eNet SMART HOME. Do uruchomienia poprzez interfejs WWW na komputerze musi być zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Safari, Chrome).
- Zasilanie konieczne w stanie wmontowanym.
- Niekompatybilne z radiowym systemem magistralnym Gira.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP):	6

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.