# **GIRA** Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Czasowy sterownik żaluzjowy i zegar sterujący System 3000 BT System 55**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
| kremowy z połyskiem | 5381 01 | 1/5 | | 4010337122302 |
| czysta biel z połyskiem | 5381 03 | 1/5 | | 4010337122319 |
| czysta biel matowa | 5381 27 | 1/5 | | 4010337122333 |
| antracytowy | 5381 28 | 1/5 | | 4010337122340 |
| kolor aluminium (lakierowane) | 5381 26 | 1/5 | | 4010337122326 |
| czarny matowy (lakierowany) | 5381 005 | 1/5 | | 4010337122357 |
| szary matowy (lakierowany) | 5381 015 | 1/5 | | 4010337122364 |
| stal szlachetna | 5381 600 | 1/5 | | 4010337122371 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Właściwości**

- Ręczna i sterowana czasowo obsługa np. żaluzji, rolet, markiz, oświetlenia lub wentylatorów.
- Obsługa i programowanie za pomocą mobilnego urządzenia końcowego (smartfon lub tablet) poprzez łącze Bluetooth® przy użyciu aplikacji Gira System 3000.
- Praca z podtynkowym wkładem sterującym, ściemniającym lub żaluzjowym, lub 3-żyłowym podtynkowym urządzeniem dodatkowym System 3000.

Funkcje klawisza

- Obsługa zasłon i oświetlenia.
- Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
- Aktywacja/dezaktywacja trybu automatycznego.
- Możliwość zaprogramowania czasu pracy i indywidualnej pozycji pośredniej za pomocą podtynkowego sterownika żaluzjowego systemu 3000.
- Możliwość zaprogramowania jasności włączania oświetlenia za pomocą ściemniacza podtynkowego systemu 3000 lub modułu sterującego Power DALI.
- Regulowany tryb nocny. Diody stanu i funkcyjne nie świecą na stałe.

Funkcje z aplikacją Gira System 3000

- Obsługa zasłon i oświetlenia z sygnalizacją stanu.
- Wskazywanie aktualnej pozycji zasłon lub ustawienia ściemnienia.
- Programowanie maks. 40 indywidualnych punktów sterowania czasowego.
- Do każdego punktu czasowego można zapisać przyporządkowane pozycje żaluzji i listew lub wartości przełączania i ściemniania.
- Możliwość kopiowania czasów sterowania na inne urządzenia.
- Przełączanie przy wschodzie lub zachodzie słońca (funkcja Astro).
- Optymalizacja czasu astronomicznego dzięki funkcji śledzenia lokalizacji.
- Ustawianie przesunięcia czasu astronomicznego.
- Funkcja losowa.
- Automatyczna aktualizacja daty i godziny przy połączeniu ze smartfonem lub tabletem.
- Możliwość zabezpieczenia hasłem programów czasowych i konfiguracji.
- Zapis pozycji zasłon, czasu przesuwania zasłon, czasu sterowania listwami żaluzji.
- Możliwość przestawienia na tryb inwersyjny w przypadku podtynkowych sterowników żaluzjowych.
- Ustawianie maksymalnej i minimalnej jasności w przypadku ściemniaczy podtynkowych.
- Opcjonalnie:czujnik jasności i temperatury System 3000 Bluetooth® umożliwia funkcję ochrony przed promieniowaniem słonecznym i funkcję zmierzchową.

---

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Dokładność ruchu<br>- na miesiąc: | ± 10 s |
| Rezerwa pracy zegara: | ok. 4 h |
| Częstotliwość radiowa: | 2,402 do 2,480 GHz |
| Moc nadawcza: | maks. 2,5 mW, klasa 2 |
| Zasięg nadajnika: | typ. 10 m |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |

---

**Wskazówki**

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

- Przy połączeniu z aplikacją Gira System 3000 aktualizowana jest godzina.

---