© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Radiowy aktor ściemniający eNet 1x Mini 20 – 250 W/VA



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	5420 00	-	-	4010337774143

Właściwości

- Radiowy aktor ściemniający eNet umożliwia załączanie i ściemnianie różnych obciążeń elektrycznych.
- Włączanie i ściemnianie żarówek, wysokonapięciowych lamp halogenowych, transformatorów elektronicznych do lamp halogenowych lub żarówek LED, ściemnialnych transformatorów indukcyjnych do lamp halogenowych lub żarówek LED, wysokonapięciowych lamp LED oraz świetlówek kompaktowych.
- Włączanie oszczędzające lampy.
- Możliwość zapisania natężenia oświetlenia załączeniowego i minimalnego dla każdego wyjścia.
- Tryb scen.
- Wskaźnik stanu za pomocą LED.
- Sygnalizacja stanu do czujników radiowych eNet.
- Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem.
- Automatyczne lub ręczne ustawianie metody ściemniania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	AC 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	maks. 1,5 W
Tryb czuwania:	maks. 0,5 W
Temperatura otoczenia:	od -25 °C do +70 °C
Moc przyłączowa	
- Żarówki:	20 do 250 W
- Lampy halogenowe 230 V:	20 do 250 W
- Transformator uzwojony:	20 - 250 VA
- transformator uzwojony z niskonapięciowym oświetleniem LED:	20 - 100 VA
- trafo Tronic:	20 do 250 W
- transformator elektroniczny z niskonapięciowym oświetleniem LED:	typ. 20 do 100 W
- Lampy LED:	typ. 3 do 70 W
- Świetlówka kompaktowa:	typ. 3 do 70 W
Przekrój przyłącza:	maks. 4 mm²

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

Częstotliwość radiowa:	868,0 do 868,6 MHz
Zasięg (na zewnątrz):	ok. 100 m
Wymiary:	

Wskazówki

- Montaż w puszce instalacyjnej, obudowie natynkowej lub w adapterze montażowym.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.