© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Einsatz Antennensteckdose (SE33ST)

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	0937 00	1/5	35,49	01	4010337937005

Merkmale

- Stichleitungsdose mit drei Anschlüssen.
- Der IEC-Stecker für terrestrisches TV ist auf der linken Seite unten angeordnet, die IEC-Buchse für FM (Radio) auf der rechten Seite unten und oben in der Mitte befindet sich der F-Anschluss für Satelliten-TV (SAT).
- Trennfilter für terrestrisches Fernsehen und Satellitenfernsehen mit hoher Unterdrückungsrate: Das SAT-Signal wird in den FM-TV-IEC-Anschlüssen gefiltert, das terrestrische FM/TV-Signal dagegen im Satelliten-F-Anschluss.
- DC-Durchlass vom SAT-Anschluss zum Eingang.
- Der Innenleiter wird einfach durch Drücken verbunden, ohne dass Schrauben erforderlich sind. Innenleiter so mehrfach lösbar.
- Erfüllt Schirmungsklasse A.

Technische Daten

UKW-Frequenzband	
- Frequenzbereich:	87,5 bis 108 MHz
- Entkopplung:	> 10 dB
- :	4 dB
TV Frequenzband	
- Frequenzbereich:	125 bis 862 MHz
- Entkopplung:	> 10 dB
- Dämpfung: TV-Stecker:	4 dB
SAT-Frequenzband	
- Frequenzbereich:	950 bis 2400 MHz
- Entkopplung:	> 20 dB
- Dämpfung: SAT-Stecker:	1,5 dB
Einbautiefe:	36 mm

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Hinweise

- Nur für Schraubbefestigung.