© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Routeur IP pour KNX**



| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  Rail DIN | 2167 00 | 1 | 430,00 | 26 | 4010337084440 |

**Caractéristiques**

- Connexion de lignes KNX au moyen de réseaux de données en appliquant le protocole Internet (IP).
- Couplage à un système KNX avec le Gira HomeServer ou le Gira FacilityServer.
- Filtration et retransmission de télégrammes.
- Utilisation comme coupleur de ligne ou de zone.
- Utilisation comme registre d'horloge KNX.
- Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
- KNX Data Secure et KNX IP Secure pour une communication sûre et protégée contre toute manipulation dans KNX.
- Jusqu'à quatre connexions tunnel possibles en même temps.
- Communication sûre pour correction automatique de pertes de télégrammes dans le WLAN (Reliable Communication).

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| KNX moyen: | KNXnet/IP et TP1-256 |
| Tension nominale: | DC 24 à 30 V |
| Communication IP: | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Protocoles supportés: | ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management) |
| Carte microSD: | jusqu'à 32 Go |
| Raccordements | |
| - IP: | Connecteur femelle RJ45 |
| - KNX: | Borne de raccordement et de dérivation |
| Température ambiante: | 0°C à +45°C |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Indications**

- Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.
- L'assistant de projet Gira (GPA) est requis pour les mises à jour du micrologiciel. Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.

---

**Etendue de la livraison**

- Carte microSDne peuvent pascompris dans la livraison.

---

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Unités modulaires (UM): | 2 |

---