


## ASI pour set d appel d urgence



| Spécification  | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|--|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  blanc brillant | 2918 03 | 1/5 | 264,14         | 34 | 4010337011767 |

### Caractéristiques

- Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira.
- En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu.
- Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau.
- Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".

### Caractéristiques techniques

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Tension d'entrée:                             | DC 24 V                         |
| Tension de sortie en fonctionnement sur accu: | 22,8 V ± 10 %                   |
| Charge nominale en fonctionnement sur accu:   | 130 mA pour 1 h                 |
| Charge maximale                               |                                 |
| - en fonctionnement sur accu:                 | 300 mA pour 15 min              |
| - en fonctionnement sur réseau:               | 250 mA                          |
| Batterie/accu.                                |                                 |
| - Type:                                       | UR18500F                        |
| - N° UN:                                      | 3480                            |
| Montage:                                      | dans un boîtier selon DIN 49073 |

## Indications

- Pour les installations selon DIN VDE 0834.
  - La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement des éléments de construction à durée de vie limitée (accus) une fois par an.
  - Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus).
- 

## Etendue de la livraison

- La cache borgne est comprise dans la livraison.
  - Accu compris dans la livraison.
-