GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Module poste secondaire 3 fils System 3000



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5409 00	1/5	54,16	02	4010337048329

Caractéristiques

- Commande poste secondaire de modules avec entrée de poste secondaire du System 3000.
- Fonctionnement avec module rapporté de commande approprié du System 3000.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Combinaison avec module rapporté de commande RF Multi 1x/2x pour KNX

- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Mesure de la température.
- Le poste secondaire 3 fils fonctionne comme une alimentation en tension pour le module rapporté de commande RF Multi 1x / 2x pour KNX.

Caractéristiques techniques

Tension nominale:	230 V CA, 50/60 Hz
En attente - en fonction du module rapporté:	0,1 à 0,5 W
Longueur de ligne vers le poste principal:	max. 100 m
Profondeur de montage:	24 mm
Montage:	dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante:	-20°C à +45°C

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Indications

- Peut fonctionner en tant qu'émetteur alimenté par le secteur en association avec des modules rapportés de commande RF Multi pour KNX et des modules eNet.
