

Tastiera a codice Gira Keyless In System 70



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	2605 70	1	314,48	10	4010337115441
 bianco puro satinato (verniciato)	2605 72	1	325,96	10	4010337115458
 antracite (verniciato)	2605 73	1	325,96	10	4010337115427
 nero opaco (verniciato)	2605 74	1	325,96	10	4010337115465
 grigio opaco (verniciato)	2605 76	1	325,96	10	4010337115434

Caratteristiche

- Montaggio in una scatola di installazione.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira.
- Per il funzionamento autonomo si impiegano contatti relè a potenziale zero integrati per azioni di comando, ad esempio per aprire porta con tensione alimentazione di tensione (ad es. comune trasformatore per suoneria).
- Messa in servizio tramite configurazione diretta senza PC o software di programmazione.

Ingressi e uscite

- Contatto di commutazione: due relè con contatti di commutazione a potenziale zero, caricabilità 24 V AC/DC / 1,6 A.
- Due collegamenti per alimentazione di tensione.
- Tastiera a codice con funzione di sistema di controllo dell'accesso con campo di tasti capacitivo e quindi esente da usura.
- Nessuna usura evidente della combinazione di cifre utilizzata di frequente.
- Apparecchio autonomo o in combinazione con il sistema di citofonia Gira come sistema di chiamata dalla porta per edifici con diverse unità abitative.
- Tasto speciale "C": Annullamento di un'immissione errata.
- Tasto speciale "Chiave": Apertura diretta della porta dopo aver immesso il codice corretto.
- Tasto speciale "Campana": Selezione diretta di citofoni interni in grandi oggetti.
- Tasto speciale "F": Funzioni interruttore con attuatori On/Off del sistema di citofonia Gira.
- Omogenea illuminazione notturna a LED bianca delle cifre e dei caratteri speciali.
- Master PIN sulla scheda di sicurezza sigillata acclusa in caso di smarrimento del PIN amministratore.
- La tastiera a codice può gestire fino a 255 codici.

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.

Prezzi validi per Svizzera con aggiornamento prezzi 1/2015.

- Indicatore di stato a LED a 3 colori durante la programmazione e il comando.

- Segnale acustico di avvertimento in caso di prelievo non autorizzato del pannello della tastiera per il riconoscimento del sabotaggio.

Ingressi e uscite

- Striscia di prese cavo di collegamento per sistema di citofonia Gira.

Dati tecnici

Grado di protezione

- | | |
|-------------------------|------|
| - System 55, System 70: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |

Alimentazione di tensione

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - alimentazione aggiuntiva: | 24 V DC $\pm 5\%$ |
| - dal sistema di citofonia: | 26 V DC ± 2 V |

relè

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| - Numero: | 2 |
| - Contatti: | 1 commutatore a potenziale zero |
| - Caricabilità: | 24 V AC/DC / 1,6 A |

Collegamenti

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Cavo di collegamento di citofonia: | 1 strisce di prese |
| - relè: | Ognuno 3 morsetti a vite |
| - alimentazione aggiuntiva: | 2 morsetti a vite |

- | | |
|---------------|--------------|
| Immunità ESD: | Fino a 16 kV |
|---------------|--------------|

- | | |
|--------------------------|-------|
| Profondità di montaggio: | 35 mm |
|--------------------------|-------|

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +70 °C |
|-----------------------|--------------------|
-

Avvisi

- Con il gateway IP SdC si possono collegare gli apparecchi Keyless In al Gira HomeServer. In questo modo sono possibili connessioni intelligenti. È così possibile impartire molto semplicemente, ad esempio, autorizzazioni all'accesso temporanee o uniche. Tutti i dati, comprese le autorizzazioni all'accesso, possono essere gestite in modo centrale e flessibile mediante il Gira HomeServer.
 - Possibilità di integrazione nel Profilo 55.
 - L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Sono ormai disponibili più di 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici e progetti campione. Scoprite le applicazioni della tastiera a codice Gira Keyless In. www.appshop.gira.de.
-