© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Accoppiatore mediale RF/TP o ripetitore RF per KNX**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5110 00 | - | - | - | 4010337017264 |

Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori protatili RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l ETS e parametrizzati.

**Caratteristiche**

- Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti radio KNX RF.
- Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale, accoppiatore mediale con ripetitore, accoppiatore di segmento o ripetitore (a seconda della versione del firmware utilizzata e della versione dell'ETS).
- L'utilizzo come accoppiatore di segmento è possibile con la messa in servizio con ETS a partire dalla versione 6.0.5 (a partire dal livello indice I04 o dopo l'aggiornamento del firmware per i livelli indice da I00 a I03).
- I dispositivi sono aggiornabili. Gli aggiornamenti del firmware (ad es. da I00 a I04) possono essere eseguiti con l'ETS.
- Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
- Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Supporto KNX: | RF1.R, TP1-256 |
| Modalità di messa in servizio: | S-Mode |
| Tensione nominale: | |
| Temperatura ambiente: | da -20 °C a +45 °C |
| Frequenza del segnale: | 868,3 MHz |
| Potenza di trasmissione: | Max. 20 mW |
| Portata (campo libero): | circa 100 m |

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

**Avvisi**

- KNX Data Secure compatibile.

---

**Contenuto della fornitura**

- Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

---