GIRA Scheda dati

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Modulo presa per antenna (SE33ST)



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0937 00	1/5	35,49	01	4010337937005

Caratteristiche

- Scatola per linea derivata con tre collegamenti.
- La spina IEC per la TV terrestre è disposta in basso a sinistra, la presa IEC per FM (radio) in basso a destra e il collegamento F per la TV satellitare (SAT) si trova in alto al centro.
- Filtro di separazione per la televisione terrestre e satellitare ad alto tasso di soppressione: Il segnale SAT viene filtrato nei collegamenti FM TV IEC, mentre il segnale FM/TV terrestre viene filtrato nel collegamento F satellitare.
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

Dati tecnici

Banda di frequenza FM	
- Gamma di frequenze:	87,5 - 108 MHz
- Disaccoppiamento:	> 10 dB
- :	4 dB
Banda di frequenza TV	
- Gamma di frequenze:	125 - 862 MHz
- Disaccoppiamento:	> 10 dB
- Attenuazione: spina TV:	4 dB
banda di frequenza SAT	
- Gamma di frequenze:	950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento:	> 20 dB
- Attenuazione: spina SAT:	1,5 dB
Profondità di montaggio:	36 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.
