© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Modulo interruttore relè System 3000**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5403 00 | 1/5 | 99,58 | 02 | 4010337048282 |

**Caratteristiche**

- Accensione, spegnimento di illuminazioni e motori monofase.
- Controllo di impianti di riscaldamento a pavimento elettrici e attuatori termici in combinazione con un pannello del regolatore della temperatura ambiente.
- Commutazione adattativa punto zero.
- Collegamento di apparecchi derivati possibile.
- Spegnimento automatico del carico. Tempi di disinserimento ritardato regolabili in cinque livelli, non con trigger secondario.
- Funzionamento test per la verifica di funzionamento.
- Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF Multi 1 o 2 moduli per KNX

- Canale dell'attuatore On/Off 1 canale o attuatore di riscaldamento 1 canale.
- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo per la commutazione: Funzionamento come contatto NO/NC, funzione vano scala con preavviso di spegnimento, funzione scene (16 scene), funzione di blocco, ritardi. Ingresso per apparecchi derivati utilizzabile come punto di comando supplementare per il modulo System 3000 o come sensore per il controllo radio di altri dispositivi KNX.
- Selezione della funzione del modulo per il regolatore della temperatura ambiente:Comando di attuatori a 230 V, riscaldamento e raffreddamento, commutazione di riscaldamento/raffreddamento tramite oggetto di comunicazione o ingresso per apparecchi derivati. Regolatore PWM e a 2 punti, impostazione del valore nominale relativo e assoluto, controllo della richiesta di calore incl. regolazione a cascata, funzione di protezione valvole. Monitoraggio ciclico della temperatura del pavimento, funzionamento di servizio per uscita valvola, funzione antigelo (automatica o tramite oggetto di comunicazione), compensazione del sensore di temperatura, funzione boost, compensazione estate e inverno, funzione scene (16 scene).

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Stand-by: | da 0,1 a 0,5 W |
| Corrente di commutazione carico ohmico: | 16 A (AC1) |
| Potenza di collegamento a 35 °C<br>- Lampade a LED AT: | <br>tip. 400 W |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

| | |
|---|---|
| - Lampada fluorescente compatta: | tip. 500 W |
| - Lampade a incandescenza: | 2300 W |
| - Lampade alogene AT: | 2300 W |
| - Trasformatori Tronic: | 1500 W |
| - Trasformatore con avvolgimento: | 1000 VA |
| - Lampade fluorescenti, non rifasate: | 1200 VA |
| Corrente di commutazione motori: | 6 A |
| Carico capacitivo: | 920 VA (115 µF) |
| Tempo di disinserimento ritardato: | senza, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min |
| Profondità di montaggio: | 24 mm |
| Montaggio: | In scatola di installazione secondo DIN 49073 |
| Temperatura ambiente: | da -25 °C a +45 °C |

---

**Avvisi**

- In caso di temperatura ambiente superiore a 35°C, ridurre il carico collegato.

---