© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

**eNet draadloze dimactor 1-voudig Mini 20 – 250 W/VA**




| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 5420 00 | 1/5 | 147,64 | 42 | 4010337774143 |

**Kenmerken**

- Met de eNet draadloze dimactor kunnen verschillende elektrische belastingen worden geschakeld en gedimd.
- Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, elektronische trafo's voor halogeen- of led-lampen, dimbare inductieve trafo's voor halogeen- of led-lampen, HV-led- of spaarlampen.
- Lampbeschermend inschakelen.
- Inschakel- en minimale lichtsterkte voor elke uitgang op te slaan.
- Scènebedrijf.
- Statusweergave met led.
- Statusretourmelding op eNet draadloze sensoren.
- Kortsluit- en oververhittingsbeveiliging.
- Automatische of handmatige instelling van het dimproces.

**Technische gegevens**

| | |
|---|---|
| Nominale spanning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Vermogensverlies: | max. 1,5 W |
| Stand-by: | max. 0,5 W |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +70 °C |
| Aansluitvermogen | |
| - Gloeilampen: | 20 tot 250 W |
| - HV-halogeen: | 20 tot 250 W |
| - gewikkelde trafo: | 20 tot 250 VA |
| - gewikkelde trafo met NV-led: | 20 tot 100 VA |
| - Tronic-trafo: | 20 tot 250 W |
| - elektronische trafo met NV-led: | typ. 20 tot 100 W |
| - Ledlampen: | typ. 3 tot 70 W |
| - Spaarlamp: | typ. 3 tot 70 W |
| Aansluitingdoorsnede: | max. 4 mm² |
| Radiofrequentie: | 868,0 tot 868,6 MHz |

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Bereik (vrije veld): | ca. 100 m |
| Afmetingen: | Ø 53,0 H 28,0 mm |

---

**Aanwijzingen**

- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

---

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.