


Utvidelsesmodul for innbyggingshøytaler



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	1259 00 6306482	1		4010337259008

Egenskaper

- Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
- Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
- Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
- Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
- Opptil 12 mekaniske ringeklokketrykknapper kan kobles til.
- Flere ringeknapper kan kobles til via ytterligere utvidelsesmoduler.
- Opptil elleve utvidelsesmoduler kan kobles til én innbyggingshøytaler.
- Vekselspenningsforespørsel for ringeknapptilkoblingene for å unngå oksidering av knappkontaktene.
- Liten konstruksjon.
- Sikring av tilkoblingsklemmene mot feilkobling.
- Utvidelsesmodulen limes fast eller festes med skruer.

Tekniske data

Tilkobling tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Beskyttelsesgrad:	IP44
Spenningsforsyning:	via tilkoblingskabel
Tilkoblinger	
- mek. ringeklokketrykknapp:	12 x skruklemme
- Felles gods for ringeklokketrykknappene:	1 x skruklemme
- Tilkoblingskabel:	2 x støpsellist
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Mål	
- Inkl. festeplate:	B 67 x H 66,4 x D 27 mm
- Uten festeplate:	B 67 x H 56 x D 27 mm

Merknader

- Modul for utvidelse av innbyggingshøytaleren hvis flere enn åtte mekaniske ringeklokke-trykknapper skal kobles til.
 - Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 140 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høytaler, 11 utvidelsesmoduler for innebygd høytaler og 136 svarapparater påvegg).
 - Beskyttelsesgrad IP44 bare i kombinasjon med egnet front el. i montert tilstand.
-

Leveringsomfang

- Festematerialet følger med ved levering.
-