© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Tilstedeværelsesdetektor Mini Standard for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	2221 530	1		4010337129646
 svart	2221 550	1		4010337129653

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking, bevegelsesregistrering eller overvåking innen- eller utendørs.

Egenskaper

- Takket være diskret design, flat utførelse og fleksibelt monteringskonsept er Mini-tilstedeværelsesdetektorer egnet for bruk på steder med høye arkitekturrelaterte krav. Den svært flate monteringen muliggjør diskret integrasjon i taket.
- Montering i nedsenkede tak via klemmer.
- Montering i faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
- Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
- Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
- Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknapp) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed er demontering unødvendig ved senere justering eller programmering via ETS.
- KNX Secure.
- Sensitiviteten kan stilles inn for hver enkelt funksjonsblokk.
- Funksjonsblokkomkobling.
- Bevegelsesstatusindikator (blå LED).
- Gåtestfunksjon.
- Dag/natt-omkobling: Mange parametere kan stilles inn forskjellig for dag og natt.
- Heartbeat-funksjon.
- Mange parameterere kan tilpasses via KO.
- Tilbakestillings-KO for justerbare parametere.
- Kan benyttes for enkeltapparater, hovedenhet, underenhet.
- Scenefunksjon for styring av Mini tilstedeværelsesdetektor via scener.
- Manuell betjening (enkel og permanent).
- Fleksible styringsmåter (auto/manuell på/av).
- Aktivitetsovervåkning via melding av siste bevegelse.
- Forvarsel om utkobling.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

- 1 PIR-sensor (360°).
- Følsomheten kan innstilles.
- Registrering: tangentiale og radiale gåbevegelser samt tilstedeværelsesregistrering.
- Skille mellom førsteregistrerings- og tilstedeværelsesfase.
- Temperaturmåling.
- Lysstyrkemåling.
- 3 funksjonsblokker.
- 2 utganger for hver funksjonsblokk.
- 1 lysstyrkegrenseverdi for utløsing av koble-, dimme- og scenekommandoer.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Monteringshøyde:	2,20 m til 5,0 m
Registreringsvinkel:	360°
Monteringshøyde 3 m	
- Registreringsområde:	Ø ca. 12 m
Lysstyrkesensor	
- Måleområde:	10 til 2000 lx
- Registreringsområde:	5 m Ø
Byggehøyde på tak	
- Designring:	1,25 mm
- inkl. linse:	4,8 mm
- Designringinkl. Linse:	4,8 mm
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet:	10 til 100 % (ingen kondens)
Beskyttelsesgrad:	IP44
Beskyttelsesklasse:	III
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Strømforbruk	
- KNX:	5 til 15 mA
Registreringsområdeved 3 m monteringshøyde	
- Tangential:	11,3 m
- Radial:	7,0 m
- Tilstedeværelse:	4,2 m
Måleområde	
- Lysstyrkesensor:	10 til 2000 lx
- Temperatursensor:	ca. -20 °C til +55 °C
Mål i mm	
- Takutsparing:	Ø 44 H 35
- inkl. liten designring:	Ø 53,5 H 38

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
- Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

Leveringsomfang

- Mini tilstedeværelsesdetektor.
- Smal designring.
- Linsedeksel.
- Tilkoblingsklemme for KNX.
- Secure Card.
- Bruksanvisning.
