© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

**Tilstedeværelsesdetektor Mini Komfort for KNX**



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  hvit | 2222 530 | 1 | | 4010337129660 |
|  svart | 2222 550 | 1 | | 4010337129677 |

Tilstedeværelsesdetektor for tilstedeværelsesovervåking, bevegelsesregistrering eller overvåking innen- eller utendørs.

**Egenskaper**

- Takket være diskret design, flat utførelse og fleksibelt monteringskonsept er Mini-tilstedeværelsesdetektorer egnet for bruk på steder med høye arkitekturrelaterte krav. Den svært flate monteringen muliggjør diskret integrasjon i taket.
- Montering i nedsenkede tak via klemmer.
- Montering i faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstra tilbehør.
- Påveggmontering i påvegg-apparatboks (ekstra tilbehør).
- Beskyttelsesgrad IP44 gir mulighet for montering utendørs el. i våtrom.
- Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- Alle betjeningselementer (f.eks. programmeringknapp) er lett tilgjengelige fra fremsiden når designringen er tatt av. Dermed er demontering unødvendig ved senere justering eller programmering via ETS.
- KNX Secure.
- Sensitiviteten kan stilles inn for hver enkelt funksjonsblokk.
- Funksjonsblokkomkobling.
- Bevegelsesstatusindikator (blå LED).
- Gåtestfunksjon.
- Dag/natt-omkobling: Mange parametere kan stilles inn forskjellig for dag og natt.
- Heartbeat-funksjon.
- Mange parameterere kan tilpasses via KO.
- Tilbakestillings-KO for justerbare parametere.
- Kan benyttes for enkeltapparater, hovedenhet, underenhet.
- Scenefunksjon for styring av Mini tilstedeværelsesdetektor via scener.
- Manuell betjening (enkel og permanent).
- Fleksible styringsmåter (auto/manuell på/av).
- Aktivitetsovervåkning via melding av siste bevegelse.
- Forvarsel om utkobling.

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

- 3 PIR-sensorer (360°, 120° per sektor)
- Sensitiviteten kan stilles inn for hver PIR.
- Registrering: tangentiale og radiale gåbevegelser, sams tilstedeværelses- og finregistrering.
- Skille mellom førsteregistrerings- og tilstedeværelsesfase.
- Temperaturmåling.
- Fuktighetsmåling.
- Duggpunktregistrering.
- Lysstyrkemåling.
- 5 funksjonsblokker.
- 2 utganger for hver funksjonsblokk.
- Lysregulering for opptil 3 belysningskanaler.
- Integrert orienteringslys.
- 3 lysstyrkegrenseverdier for utløsing av koble-, dimme- og scenekommandoer.
- RGB-status-LED for visning av opptil 8 statuser.
- 8 logiske funksjoner.

---

**Tekniske data**

| | |
|---|---|
| KNX medium: | TP256 |
| Monteringshøyde: | 2,20 m til 5 m |
| Registreringsvinkel: | 360° |
| Monteringshøyde 3 m | |
| - Registreringsområde: | Ø ca. 12 m |
| Lysstyrkesensor | |
| - Måleområde: | 10 til 2000 lx |
| - Registreringsområde: | 5 m Ø |
| - Registreringsområde ved 3 m: | Ø ca. 5 m |
| Byggehøyde på tak | |
| - Designring: | 1,25 mm |
| - inkl. linse: | 4,8 mm |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +55 °C |
| Relativ luftfuktighet: | 10 til 100 % (ingen kondens) |
| Beskyttelsesgrad: | IP44 |
| Beskyttelsesklasse: | III |
| Tilkobling KNX: | Tilkoblings- og forgreningsklemme |
| Strømforbruk | |
| - KNX: | 5 til 15 mA |
| Registreringsområdeved 3 m monteringshøyde | |
| - Tangential: | 16,80 m |
| - Radial: | 11,90 m |
| - Tilstedeværelse: | 6,50 m |
| - Finregistrering: | 4,10 m |
| Måleområde | |
| - Lysstyrkesensor: | 10 til 2000 lx |
| - Temperatursensor: | a. -20 °C til +55 °C |
| - Fuktighetssensor: | 10 til 95 % rel. luftfuktighet |
| Mål i mm | |
| - Takutsparing: | Ø 44 H 35 |

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett



- inkl. liten designring: Ø 53,5 H 38

---

**Merknader**

- KNX Data Secure-kompatibel.
- Fastvareoppdateringer er mulig med Gira KNX Service-appen (tilleggsprogramvare).
- Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.3. (anbefaling).
- Tilstedeværelsesdetektoren Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

---

**Leveringsomfang**

- Mini tilstedeværelsesdetektor.
- Smal designring.
- Linsedeksel.
- Tilkoblingsklemme for KNX.
- Secure Card.
- Bruksanvisning.

---