


RF/TP mediekobler eller RF repeater for KNX



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  | 5110 00 4549108 | - | - | 4010337017264 |

Med KNX RF systemapparatene blir RF tastsensorene for KNX og RF håndsenderne for KNX innlemmet i KNX strukturen og parametret via ETS.

Egenskaper

- Grensesnitt mellom trådbundede KNX produkter (TP) og trådløse KN RF produkter.
- Kan konfigureres som mediekobler, mediekobler med repeater, segmentkobler eller repeater via ETS (avhengig av fastvareversjon og ETS-versjon).
- Bruk som segmentkobler mulig ved idriftsetting med ETS versjon 6.0.5 og nyere (indeksversjon fra I04 eller etter fastvareoppdatering for indeksversjoner I00 til I03).
- Apparatene kan oppdateres. Fastvareoppdatering (f.eks. fra I00 til I04) kan utføres med ETS.
- Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon (KNX Data Secure-telegrammer kan behandles og filtreres, videresendes eller sperres i samsvar med innstillingene).
- Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).

Tekniske data

| | |
|----------------------------|-------------------|
| KNX medium: | RF1.R, TP1-256 |
| Oppstartsmodus: | S-Mode |
| Nominell spenning: | |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +45 °C |
| Radiofrekvens: | 868,3 MHz |
| Overføringskapasitet: | maks. 20 mW |
| Rekkevidde (åpent område): | ca. 100 m |

Merknader

- KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
