


Bramka kamery systemu domofonowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
	1201 00	1		4010337100034

Właściwości

- Bramka kamery systemu domofonowego integruje dostępną w handlu kamerę analogową z systemem domofonowym Gira.
- Kamera może zostać przyporządkowana bramofonowi. W takim przypadku włącza się kamera zewnętrzna w momencie uruchomienia przycisku przywoławczego.

Dzięki obudowie kombinowanej bramki domofonowej do kamery możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszcze instalacyjnej).
- jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego)

Dane techniczne

Przylącza

- Magistrała 2-przewod. OUT: 2 x zacisk śrubowy
- Dwużyłowy przewód magistralny IN: 2 x zacisk śrubowy
- Wideo In: 2 x zacisk śrubowy
- Zaciski podpierające: 2 x zacisk śrubowy
- Przekaznik (styk przełączny): 3 x zacisk śrubowy

Temperatura otoczenia: od -25 °C do +70 °C

Sygnal wideo: FBAS 1 Vss, norma PAL

Wymiary

- Bramka kamery systemu domofonowego: szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

- W przypadku kilku kamer zewnętrznych dla każdej kamery zewnętrznej wymagana jest jedna bramka domofonowa do kamery i własne zasilanie.
 - W jednej instalacji można stosować maks. 10 bramek domofonowych do kamery, przy czym sygnał wideo może przebiegać przez maks. trzy bramki domofonowe do kamery.
 - Podłączenie kamery zewnętrznej odbywa się poprzez zaciski śrubowe.
-

Zakres dostawy

- Dla kamer z przyłączem BNC dołączony jest adapter.
-