


Aktor włączający bistabilny systemu domofonowego



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 Urządzenie modułowe	1289 00	1		4010337289005

Właściwości

- Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
- Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
- Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą przycisków „Drzwi” oraz „Oświetlenie” na unifonie, przycisku przywołania na bramofonie, przycisku przywołania na unifonie.
- Aktor załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
- Funkcja impulsu do wysterowania istniejących automatów schodowych.
- Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
- Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.

Dane techniczne

Zasilanie:	dwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Bezpotencjałowy styk przekaźnika - według wyboru:	2 A przy DC 30 V
Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyłączenia:	maks. 16
Temperatura otoczenia:	od -5 °C do +45 °C

Wskazówki

- Aktor załączający jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2
