# GIRA Arkusz danych



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Aktor włączający bistabilny systemu domofonowego**



| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  Urządzenie modułowe | 1289 00 | 1 | | 4010337289005 |

**Właściwości**

- Aktor włączający bistabilny do włączania oświetlenia, sterowania mechanizmem otwierania drzwi bocznych lub innych funkcji za pośrednictwem magistrali systemu domofonowego Gira.
- Wysterowanie bezpotencjałowego styku przełączającego 230 V / 10 A przez dwużyłowy przewód magistralny.
- Aktorem włączającym bistabilnym można sterować za pomocą:przycisków „Drzwi” oraz „Oświetlenie” na unifonie,przycisku przywołania na bramofonie,przycisku przywołania na unifonie.
- Aktor załączający może pracować w pięciu różnych trybach: załączanie, programator zegarowy/s, programator zegarowy/min, impuls i mechanizm otwierania drzwi.
- Funkcja impulsu do sterowania istniejącymi automatami schodowymi.
- Wejście binarne do załączania funkcji przez przyłączony przycisk mechaniczny.
- Bezstopniowa regulacja czasu włączania zależnie od ustawionej funkcji od 1 do 10 s albo od 1 do 10 min.

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | dwużyłowym przewodem magistralnym Gira |
| Bezpotencjałowy styk przekaźnika<br>- według wyboru: | 2 A przy DC 30 V |
| Liczba przycisków przywoławczych z możliwością przyuczania: | maks. 16 |
| Temperatura otoczenia: | od -5 °C do +45 °C |

**Wskazówki**

- Aktor załączający jest przewidziany do montażu w podrozdzielni. Jeżeli jest to niemożliwe, stosować dostępne w handlu rozdzielacze natynkowe.
- Komponent pozwala na stworzenie systemów domofonii z więcej niż 30 użytkownikami.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Wymiary**

| | |
|---|---|
| Jednostki podziałowe (JP): | 2 |

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.