



Czasowy sterownik żaluzji i zegar sterujący System 3000 Display Gira F100



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 czysta biel z połyskiem	5366 112	1/5		4010337027492

Właściwości

- Obsługa przez pojemnościową powierzchnię czujnika.
- Szybkie programowanie w celu przejścia aktualnego czasu jako zaprogramowanego czasu przesuwania/przełączania.
- Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego, z możliwością wyłączenia.
- Regulowane przełączanie przy wschodzie i zachodzie Słońca (funkcja Astro) dla 18 krajów.
- Czas astronomiczny dla wschodu i zachodu Słońca regulowany indywidualnie o ± 2 godziny.
- Funkcja blokady blokuje obsługę dodatkowego urządzenia i dezaktywuje tryb automatyczny.
- Wyświetlacz wyłącza się po 2 minutach, możliwe trwałe wyświetlanie aktualnego czasu.
- Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania żaluzji lub dwóch czasów włączania i wyłączenia dla dni tygodnia od poniedziałku do piątku oraz dla soboty i niedzieli.

Dane techniczne

Dokładność ruchu	
- na miesiąc:	± 10 s
Rezerwa pracy zegara:	Ok. 4 godziny
Temperatura otoczenia:	-5°C do +45°C