© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

**Attuatore dimmer radio eNet 1 canale 20 – 500 W/VA**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
|  AMG | 5430 00 | 1 | 178,54 | 42 | 4010337774259 |

**Caratteristiche**

- Tramite una linea dati, l'attuatore dimmer radio eNet riceve telegrammi di commutazione e regolazione di luci di diversi carichi elettrici dal modulo ricevente radio eNet o dal server eNet.
- Commutazione e regolazione della luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
- Accensione delicata per la lampada.
- Luminosità all'accensione e minima memorizzabile.
- Servizio scene.
- Indicazione dello stato tramite LED.
- Feedback di stato ai sensori radio eNet.
- Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
- Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Impostabile con server eNet:

- Luminosità massima.
- Metodo di regolazione luce.
- Velocità di regolazione luce.
- Tempo di disinserimento ritardato.
- Ritardo di accensione o spegnimento.
- Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
- Preavviso di spegnimento.
- Accensione permanente, spegnimento permanente.
- Funzione hotel.
- Regolazione luce.

**Dati tecnici**

| | |
|---|---|
| Tensione nominale: | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza dissipata: | Max. 4 W |
| Stand-by: | Max. 0,3 W |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

| | |
|---|---|
| Potenza di collegamento | |
| - Lampade a incandescenza: | da 20 a 500 W |
| - Lampade alogene AT: | da 20 a 500 W |
| - Trasformatore con avvolgimento: | da 20 a 500 VA |
| - Trasformatore avvolto con LED BT: | da 20 a 100 VA |
| - Trasformatore Tronic: | da 20 a 500 W |
| - Trasformatore elettronico con LED BT: | tip. 20 fino a 100 W |
| - Lampade a LED: | tip. 3 fino a 100 W |
| - Lampada fluorescente compatta: | tip. 3 fino a 100 W |
| Sezione dei conduttori: | max 4 mm² |
| Lunghezza della linea dati: | max 3 m |

---

**Avvisi**

- Per il funzionamento di questo apparecchio per il montaggio in serie è necessario un modulo ricevente radio eNet o un server eNet.

---

**Dimensioni**

| | |
|---|---|
| Unità di larghezza (TE): | 2 |

---