© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Wzmacniacz wideo**




| Specyfikacja | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN |
|---|---|---|---|---|
|  | 1222 00 | 1 | | 4010337886105 |

**Właściwości**

- Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo.
- Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensowane jest tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

- Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
- Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
- Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

**Dane techniczne**

| | |
|---|---|
| Zasilanie: | DC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.) |
| Przyłącza | |
| - Dwużyłowy przewód magistralny IN: | 2 x zacisk śrubowy |
| - Magistrala 2-przewod. OUT: | 2 x zacisk śrubowy |
| Temperatura otoczenia: | od -25 °C do +70 °C |
| Wymiary | |
| - Wzmacniacz wideo: | szer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm |

**Wskazówki**

- Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m.
- Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Wszelkie prawa zastrzeżone

www.gira.com

**Zakres dostawy**

- Z dołączonym adapterem modularnym.

---

Ilustracje i tym podobne mogą odbiegać od oryginałów.