

Einsatz Busankoppler für KNX



| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|-------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  | 0570 00 | 1/5 | 120,75 | 06 | 4010337570004 |

Merkmale

- Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Bus und dem Anwendungsmodul für KNX wie z. B. Info-Display, Datenschnittstelle RS232, Automatikschalter.
- Die Busankopplung kann Telegramme empfangen, aussenden und auswerten.
- Die Busankopplung enthält die Adressen, das Systemprogramm und auch anwenderspezifische Programme.
- Freigabe der Programmierung der physikalischen Adresse durch Betätigen der Programmier Taste.
- Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED.

Technische Daten

| | |
|----------------------|------------------------------|
| KNX Medium: | TP256 |
| Anschluss KNX: | Anschluss- und Abzweigklemme |
| Einbautiefe: | 23 mm |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |

Hinweise

- Nur für Gerätedose mit Schraubbefestigung geeignet.

Lieferumfang

- Anschluss- und Abweigungklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
