





## Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 Reinweiß glänzend	2038 03	1	152,85	06	4010337125525
 Reinweiß seidenmatt	2038 27	1	152,85	06	4010337125532
 Anthrazit	2038 28	1	157,95	06	4010337125600
 Schwarz matt	2038 005	1	163,04	06	4010337125624
 Grau matt	2038 015	1	163,04	06	4010337125631

### Merkmale

- Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One.
- Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert.
- Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur.
- Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene.
- Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2.
- Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten.

### Eigenschaften des Bewegungsmelders

- Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m<sup>2</sup>)
- Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder.
- Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken.
- Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren.
- Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet.

## Raumtemperatur

- Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor.

## LED-Anzeige

- Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung.
- 

## Hinweise

- Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
  - Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmanlagen geeignet.
  - KNX Data Secure kompatibel.
-