



## Relé de separación de 2 elementos



| Especificación  | Ref.    | UE  | SP | EAN           |
|---|---------|-----|----|---------------|
|  empotrado | 0382 00 | 1/5 |    | 4010337382003 |

### Características

- Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
- Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
- Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.
- 

### Datos técnicos

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tensión nominal:            | CA 230 V, 50 Hz                          |
| Corriente de conmutación:   | 4 A, $\cos \phi \geq 0,8$ ind., 100 % ED |
| Conexiones                  |  |
| - Alimentación:             | 2 bornes de tornillo                     |
| - Central:                  | 2 bornes de tornillo                     |
| - Accionamiento 1, 2:       | 2 bornes atornillados respectivamente    |
| - Mecanismo auxiliar 1, 2:  | 1 borne atornillado respectivamente      |
| Temperatura ambiente:       | de -25 °C a +70 °C                       |
| Profundidad de instalación: | 21,5 mm                                  |

### Notes

- El relé de separación empotrado se monta en una caja. (Se recomienda la utilización de una caja profunda.)