© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Mecanismo caja de conexión de antena (SE33ST)



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	0937 00	1/5		4010337937005

Características

- Derivador con tres conexiones.
- El conector IEC para televisión terrestre se encuentra en la parte inferior izquierda, el conector hembra IEC para FM (radio), en la parte inferior derecha y la conexión F para televisión por satélite (SAT), en la parte superior central.
- Filtro separador para televisión terrestre y televisión por satélite con alta velocidad de supresión: La señal SAT se filtra en las conexiones FM-TV-IEC, mientras que la señal terrestre de FM/TV se filtra en la conexión F del cable de satélite.
- Paso CC desde la conexión de satélite a la entrada.
- El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
- Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia FM	
- Rango de frecuencia:	De 87,5 a 108 MHz
- Desacoplamiento:	> 10 dB
- :	4 dB
Banda de frecuencia de TV	
- Rango de frecuencia:	De 125 a 862 MHz
- Desacoplamiento:	> 10 dB
- Amortiguación: Conector TV:	4 dB
Banda de frecuencia de SAT	
- Rango de frecuencia:	De 950 a 2400 MHz
- Desacoplamiento:	> 20 dB
- Amortiguación: Conector SAT:	1,5 dB
Profundidad de instalación:	36 mm

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

Notes

- Solo para la sujeción por tornillos.
