© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Potenciómetro DALI



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	2018 00	-	-	4010337023449

Características

- Encendido/apagado y ajuste de la luminosidad de luces con interfaz DALI.
- Para generar la tensión DALI se necesitan una alimentación eléctrica o un potenciómetro DALI con fuente de alimentación integrada que cumplan la especificación DALI (DIN IEC 60926).
- El manejo se puede realizar desde diversos puntos de uso de forma paralela. La comunicación tiene lugar mediante difusión.
- Guardar una luminosidad básica y una luminosidad de conexión.

Datos técnicos

Consumo de corriente:	máx. 2 mA
Profundidad de instalación:	32 mm
Conexión de un hilo:	máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C

Notes

- Para seleccionar la alimentación eléctrica DALI se debe tener siempre en cuenta el número de dispositivos DALI conectados y el potenciómetro DALI (siempre cuenta como 1 participante).

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.