© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Sensor táctil 3 Basis de 1 elemento para KNX con tecla basculante de puesta en marcha



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5111 00	1/5		4010337086802

Características

- Montaje en acoplador de bus 3.
- Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
- Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- LED de funcionamiento blanco.
- Dos LED de estado rojos por superficie de mando.
- Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
- La función de la iluminación del campo de rotulación y de los LEDs de estado es parametrizable.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Clase de protección:	III

Notes

- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.de.
- El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

En la entrega

- Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.