


Sensor táctil 3 Basis de 3 elementos para KNX con tecla basculante de puesta en marcha



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5113 00	1/5		4010337086826

Características

- Montaje en acoplador de bus 3.
- Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
- Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, persiana, transmisor de valores de 1 byte y mecanismo auxiliar de escenarios.
- LED de funcionamiento blanco.
- Dos LED de estado rojos por superficie de mando.
- Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
- La función de la iluminación del campo de rotulación y de los LEDs de estado es parametrizable.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:	de -5 °C a +45 °C
Clase de protección:	III

Notes

- Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Gira www.beschriftung.gira.de.
- El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

En la entrega

- Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.