© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

eNet Actuador radioeléctrico de persianas de 1 elemento mini



Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	5427 00	1/5		4010337774235

Características

- El actuador inalámbrico de persianas eNet permite el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p. ej., persianas, persianas enrollables o toldos.
- Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
- Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
- Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
- Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
- Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.

Datos técnicos

Tensión nominal:	230 V CA, 50/60 Hz
Stand by:	Máx. 0,5 W
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Potencia de conexión de los motores:	1000 W
Sección de conexión:	máx. 4 mm²
Radiofrecuencia:	868,0 a 868,6 MHz
Alcance (al aire libre):	aprox. 100 m
Dimensiones:	Ø 53,0 H 28,0 mm

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Notes

- Montaje en caja de mecanismo, caja de montaje en superficie o en adaptador empotrado.
