

Module relais pour détecteur de fumée Dual



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2340 00	1	50,01	03	4010337068556

Caractéristiques

- Module relais pour détecteur de fumée Dual Q
- Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS.
- Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement.
- En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute.
- En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.
- Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de défaut sur d'autres transducteurs de signaux.

Caractéristiques techniques

Contact de sortie d'alarme:	Inverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défaut:	Inverseur, libre de potentiel
Tension de commutation:	30 V max.
Courant de commutation:	max. 1 A

Indications

- Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumée équipés d'un module relais.
- Le module relais s'enfiche simplement sur l'interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.
- Observez les indications de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de.