© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Tastsensor 3 Basis 1x pour KNX avec bascule de mise en service



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	5111 00	1/5	104,76	06	4010337086802

Caractéristiques

- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
- LED de fonctionnement en blanc.
- Deux LED d’état rouges par zone de commande.
- Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone d'inscription.
- Fonction paramétrable de l'éclairage de zone d'inscription et de la LED d'état.

Caractéristiques techniques

Température ambiante:	-5°C à +45°C
Classe de protection:	III

Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

Etendue de la livraison

- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 11/26.