


## Tastsensor 3 Basis 3x pour KNX avec bascule de mise en service



| Spécification   | Réf.    | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN           |
|---|---------|-----|----------------|----|---------------|
|  | 5113 00 | 1/5 | 133,89         | 06 | 4010337086826 |

### Caractéristiques

- Montage sur un coupleur de bus 3.
- Protection contre le démontage par vissage.
- Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
- LED de fonctionnement en blanc.
- Deux LED d'état rouges par zone de commande.
- Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de manettes avec zone d'inscription.
- Fonction paramétrable de l'éclairage de zone d'inscription et de la LED d'état.

### Caractéristiques techniques

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Température ambiante: | -5°C à +45°C |
| Classe de protection: | III          |

### Indications

- Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.
- Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément.

### Etendue de la livraison

- Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.