

## Modulo presa per antenna (SE33ST)



| Specifica | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|-----------|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|           | 0937 00   | 1/5 | 35,49                 | 01 | 4010337937005 |

### Caratteristiche

- Scatola per linea derivata con tre collegamenti.
- La spina IEC per la TV terrestre è disposta in basso a sinistra, la presa IEC per FM (radio) in basso a destra e il collegamento F per la TV satellitare (SAT) si trova in alto al centro.
- Filtro di separazione per la televisione terrestre e satellitare ad alto tasso di soppressione: Il segnale SAT viene filtrato nei collegamenti FM TV IEC, mentre il segnale FM/TV terrestre viene filtrato nel collegamento F satellitare.
- Passaggio di corrente continua dal collegamento SAT all'ingresso.
- Il conduttore interno viene collegato semplicemente a pressione, senza bisogno di viti. Il conduttore interno può quindi essere staccato più volte.
- Soddisfa la classe di schermatura A.

### Dati tecnici

#### Banda di frequenza FM

- Gamma di frequenze: 87,5 - 108 MHz
- Disaccoppiamento: > 10 dB
- : 4 dB

#### Banda di frequenza TV

- Gamma di frequenze: 125 - 862 MHz
- Disaccoppiamento: > 10 dB
- Attenuazione: spina TV: 4 dB

#### Banda di frequenza SAT

- Gamma di frequenze: 950 - 2400 MHz
- Disaccoppiamento: > 20 dB
- Attenuazione: spina SAT: 1,5 dB

- Profondità di montaggio: 36 mm

## Avvisi

- Solo per fissaggio a viti.

---