© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Ripetitore SdC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 AMG	2572 00	1	352,77	10	4010337011125

Caratteristiche

- Componente attivo per l’espansione di un sistema di citofonia Gira con funzione audio e video.
- Aumento della portata e del numero di utenze con utilizzo di ulteriori centraline di comando.
- Amplificazione dei segnali audio e dati del sistema di citofonia in entrambe le direzioni.

Modalità di ripetitore

- Interconnette due segmenti di linea, per il raddoppiamento del numero di utenze di un sistema di citofonia video o audio e della lunghezza della linea.
- Importante: Per alimentare il secondo segmento di linea è necessaria un’ulteriore centralina di comando.

Modalità di chiamata multipla

- Nella modalità di chiamata multipla, l'intero impianto viene suddiviso in più linee (una linea principale e fino a cinque linee secondarie), le quali vengono interconnesse tramite ripetitori SdC.
- Ogni linea viene alimentata da una centralina di comando dedicata.
- Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino a cinque ripetitori SdC in un impianto.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:	tramite bus bifilare
Collegamenti	
- Bus bifilare IN:	2 x morsetto a innesto
- Bus bifilare OUT:	2 x morsetto a innesto
Scheda di memoria:	Scheda microSD (SDHC) fino a max.32 GB
Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Avvisi

- Salvataggio dei datiLa configurazione del ripetitore SdC può essere salvatasu una scheda microSD.
- Messa in servizioLa messa in servizio del ripetitore SdC è possibileanche senza scheda microSD.

Contenuto della fornitura

- La scheda microSDnonè in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE):	2
