© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Limitatore della corrente di accensione

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	0810 00	1/5	26,87	02	4010337810001

Caratteristiche

- Per limitare correnti di accensione di carichi problematici, ad esempio lampade a LED, a basso consumo di energia e lampade fluorescenti rifasate in parallelo.
- Grazie alle sue dimensioni ridotte, il limitatore della corrente di accensione può essere montato in una normale scatola di installazione, ad es. a valle di un modulo interruttore automatico (relè).
- L'apparecchio viene collegato in serie al carico.

Dati tecnici

Tensione nominale:	230 V AC, 50 Hz
Potenza di collegamento	
- Lampade a basso consumo di energia, lampade fluorescenti:	Max. 200 W
- LED:	Max. 30 W
Lunghezza del cavo di collegamento:	2 x circa 70 mm
Temperatura ambiente:	Max. +25 °C
Dimensioni	
- L x H x P:	32 x 50 x 12 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.