© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Gateway videocamera SdC



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	1201 00	1	246,12	10	4010337100034

Caratteristiche

- Il gateway videocamera SdC integra una normale videocamera analogica nel sistema di citofonia Gira.
- La videocamera può essere attribuita ad un citofono esterno. In questo caso la videocamera esterna si accende automaticamente premendo il tasto di chiamata.

La scatola combinata del gateway videocamera SdC offre tre possibilità di montaggio

- Sopra intonaco (ad esempio in una normale scatola di derivazione).
- Da incasso (in una scatola di installazione).
- Come apparecchio per il montaggio in serie (con l'adattatore AMG in dotazione)

Dati tecnici

Collegamenti	
- Bus bifilare OUT:	2 morsetti a vite
- Bus bifilare IN:	2 morsetti a vite
- Video In:	2 morsetti a vite
- Morsetti ausiliari:	2 morsetti a vite
- Relè (commutatore):	3 morsetti a vite
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Segnale video:	FBAS 1 Vpp, norma PAL
Dimensioni	
- Gateway videocamera SdC:	L 36 x H 52 x P 27 mm

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tutti i diritti riservati

www.gira.com

Avvisi

- In caso di più videocamere esterne, per ogni videocamera esterna è necessario un gateway videocamera SdC ed un'alimentazione di tensione dedicata.
- In un impianto possono essere installate massimo dieci gateway videocamera SdC ed il segnale video può passare massimo attraverso tre gateway videocamera SdC.
- Il collegamento della videocamera esterna avviene mediante morsetti a vite.

Contenuto della fornitura

- Per videocamere con connettore BNC è in dotazione l'adattatore.
