

Tastsensor 3 Komfort 3-voudig voor KNX Gira F100



Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	2033 112	1/5	187,73	06	4010337081821

Merkmale

- Montage op busaankoppelaar 3.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
- Geïntegreerde temperatuurvoeler voor het meten en doorgeven van de lokale ruimtetemperatuur.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedieningsvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes en scènenevenenheid.
- Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scènenevenenheid en ruimtetemperatuurregelaar-nevenenheid.
- Thermostaatnevenenheid: Bedrijfsstandschakeling met normale en hoge prioriteit, gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus, omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi, wijzigen van de aanwezigheidstoestand, verschuiving van de streefwaarde.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
- Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
- Witte bedrijfs-led.
- Bedrijfs-led AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
- Communicatieobject voor lichtsterkteaansturing van de status-led en bedrijfs-led (bijvoorbeeld voor vermindering van de lichtsterkte 's nachts in slaapkamers).

Technische Daten

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse: III

Hinweise

- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.beschriftung.gira.de/nl/.

Lieferumfang

- Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.
