© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

KNX module voor rookmelder Dual



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2343 00	1/5	141,08	46	4010337013518

Kenmerken

- Met de KNX module kan de rookmelder Dual Q aan een KNX systeem worden gekoppeld.
- Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken voor de rookmelder Dual/VdS.
- Alarm
- Parallelaansluitingalarm (voor koppeling van meerdere rookmelders via KNX).
- Draadgebonden alarm (bedrade koppeling van meerdere rookmelders).
- Signaalgever (voor het inschakelen van de signaaltoon)
- Statusmeldingen.
- Storingsmeldingen.

Technische gegevens

KNX medium:	TP256
Aansluiting KNX:	Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

- De KNX module wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
- Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.
- De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische modules en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor de KNX module voor rookmelder Dual. www.appshop.gira.de.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
