© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

RF Multi/TP mediakoppelaar voor KNX



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5114 00	1	296,29	06	4010337133254

Kenmerken

- Interface tussen KNX producten (TP) met vaste bedrading en draadloze KNX RF Multi- en Ready-producten
- Veelzijdige functies voor uitbreiding met KNX RF-apparaten van bestaande installaties of voor integratie in nieuwbouw.
- Ondersteunt verschillende KNX RF-varianten, waaronder KNX RF Ready, KNX RF+ en KNX RF Multi.
- Verbindt KNX apparaten met en zonder KNX Secure.
- Maakt communicatie mogelijk tussen KNX RF Ready, KNX RF+ en RF Multi.
- Te gebruiken als gebieds-, lijn- of segmentkoppelaar.
- KNX Security Proxy.
- Kan worden gebruikt als repeater om het zendbereik te vergroten.
- Led voor uitgebreide installatie- en diagnosefuncties.
- Maakt optioneel veilige programmering alleen via TP mogelijk, waardoor hij ideaal is voor gebruik in openbaar toegankelijke ruimtes.
- Kan worden bijgewerkt en geüpgraded via KNX TP en KNX RF.
- Ondersteunt KNX Data Secure-communicatie.
- Configureerbaar in de ETS6 voor KNX RF Multi of KNX RF Ready.
- Configureerbaar in de ETS5 voor KNX RF Ready.
- KNX Data Secure-telegrammen kunnen worden verwerkt en kunnen in KNX RF Ready-modus (ETS5) worden gefilterd, doorgestuurd of geblokkeerd, afhankelijk van de instellingen.
- Snelle communicatie tussen KNX producten in hoofdlijn en lijn (ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5).

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R, RF1.M (vanaf ETS6), TP1-256
Inbedrijfstellingsmodus:	S-Mode
Voeding:	Van KNX bus of 24 V SELV
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie (KNX RF Multi):	868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrequentie (KNX RF Ready):	868,3 MHz
Zendvermogen:	max. 25 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Compatibel met KNX Data Secure.

Levering

- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
- Secure Card met gegevens voor KNX Secure.