GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

System 3000, 3-draads neveneenheid-basiselement



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	5409 00	1/5	52,18	02	4010337048329

Kenmerken

- Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
- Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
- Bedrijf met nulldraadaansluiting.

Combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

- sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
- Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
- temperatuurmeting.
- De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF Multi bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by - afhankelijk van het opzetstuk:	0,1 tot 0,5 W
Kabellengte tot hoofdeenheid:	max. 100 m
Inbouwdiepte:	24 mm
Montage:	in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +45 °C

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

Aanwijzingen

- Kan in combinatie met RF Multi bedieningselement-opzetstukkenvoor KNX en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.
