GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Basiselement antennecontactdoos (SE33ST)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	0937 00	1/5	44,29	01	4010337937005

Kenmerken

- Steekleidingsdoos met drie aansluitingen.
- De IEC-stekker voor terrestrische tv bevindt zich linksonder, de IEC-aansluiting voor FM (radio) bevindt zich rechtsonder en de F-aansluiting voor satelliettelevisie (SAT) bevindt zich in het midden bovenaan.
- Scheidingsfilter voor terrestrische televisie en satelliettelevisie met hoge onderdrukkingsgraad: het SAT-signaal wordt gefilterd in de FM-TV-IEC-aansluitingen terwijl het terrestrische FM/TV-signaal wordt gefilterd in de satelliet-F-aansluiting.
- DC-doorvoer van SAT-aansluiting tot ingang.
- De binnengeleider wordt eenvoudig aangesloten door erop te drukken, zonder dat er schroeven nodig zijn. De binnengeleider kan derhalve meerdere keren worden losgemaakt.
- Voldoet aan afschermingsklasse A.

Technische gegevens

UKW-frequentieband	
- Frequentiebereik:	87,5 tot 108 MHz
- Ontkoppeling:	> 10 dB
- :	4 dB
TV-frequentieband	
- Frequentiebereik:	125 tot 862 MHz
- Ontkoppeling:	> 10 dB
- Demping: TV-stekker:	4 dB
SAT-frequentieband	
- Frequentiebereik:	950 tot 2400 MHz
- Ontkoppeling:	> 20 dB
- Demping: SAT-stekker:	1,5 dB
Inbouwdiepte:	36 mm

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle rechten voorbehouden

www.gira.com

Aanwijzingen

- Uitsluitend voor schroefbevestiging.
